



Código do produto

F09445

MONITOR VEO 4,3" DUOX PLUS

Referência

9445

EAN

8424299094458

Descrição.

Descrição

O monitor VEO é feito de plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para limpeza fácil e proteção UV, tornando-o mais resistente à luz solar. O VEO inclui uma tela

Panorama colorido de 4,3 "(16: 9). O design único e exclusivo do aparelho incorpora um ímã que facilita o posicionamento do usuário, garantindo uma suspensão correta no final da conversa. Seu design equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista. O VEO é integrado ao meio ambiente.

Quando uma chamada é recebida, a imagem aparece automaticamente. Quando o telefone está fora do gancho, a conversa com o visitante começa. A imagem desaparece automaticamente após 90 segundos ou quando o telefone é desligado. Para abrir a porta, pressione o botão da tecla.

Detalhes Técnicos Adicionais

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital 2 fios não polarizados)
- Sistema de áudio/vídeo: áudio/vídeo colorido
- Montagem: Montagem saliente (solicitar conector ref. 9447 separadamente)
- Suporte desktop: Sim (ref. 9410)
- Fone de ouvido com ímã para facilitar a suspensão: Sim
- Versão com laço indutivo disponível: Sim (Trocar o headset pela ref. 3443 ou solicitar monitor ref. 9455 que já inclui o laço indutivo)
- Dimensões da tela: 4,3" (ecrã panorâmico 16:9)
- Resolução da tela (A x V): 480 x 272
- Cor do produto: Branco fosco
- Botões totais: 4
- Tipo de botões: Mecânico (silicone)
- Número de LEDs para sinais luminosos: 1 (3 estados vermelhos: sempre ativo, piscando lento/rápido)

PROGRAMAÇÃO DE ENDEREÇO DE TERMINAL

- Do terminal: Do menu OSD
- Do painel ou portaria: Sim
- Do painel através da campainha (sem entrar em casa): Sim

FUNÇÕES

- Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto/chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixels). Este recurso pode ser habilitado pelo usuário. Desativado por padrão.
- Ligação para a central de concierge: Sim (a partir do botão de abertura da porta)
- Ligação automática: Sim (até 3 placas/câmeras)
- Menu OSD na tela: Sim
- Botão para função adicional F1: Sim (envio de negativo e/ou comando)
- Função adicional F2 da tela: Sim (somente comando, sem negativo)
- Campainha com melodia diferenciada da placa: Sim
- Conexão para dispositivo adicionar. (ramal de chamada, ativação de luzes e campainhas, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)
- Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, no máximo 2 terminais adicionais (pode ser necessária fonte de alimentação adicional)
- Doormatic (função de abertura para profissionais): Não

CONFIGURAÇÕES

- Data e hora: Sim

- Seleção de melodia: Sim (5). Configurável para Placa Bloco 0, Placa Bloco 1, Placa Entrada Geral 0 e Portaria.
- Regulação do volume de chamadas: Sim (10 níveis por menu OSD)
- Função não perturbe: Sim (via menu OSD) + Sinalização LED vermelho
- Regulação do volume do áudio da conversa: Sim (10 níveis por menu OSD)
- Regulação de brilho, contraste e cor: Sim (via menu OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensões do produto (Largura x Altura x Profundidade mm): 200 x 200 x 23 (44 incluindo fone)
- Tempo para atender ou abrir a partir do momento em que ocorre a chamada: 30 s.
- Tempo de conversação: 90s.
- Privacidade de conversa: Sim
- Tensão de alimentação: 18-24 Vcc
- Consumo máximo (W): 4.56 W
- Consumo em espera (W): 0,8 W
- Temperatura operacional (°C, °F); Umidade: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptador de linha incluído no monitor: Sim (A, C, posição padrão OFF)
- Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS (APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEIS E TABLETS)

Reencaminhamento de chamadas DuoxMe (com um modelo de subscrição) disponível nas instalações conectadas localizadas em Espanha.

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
200 x 200 x 44	0.53	5,1x22,2x20,7	DUOX

Manuais

- 970143Ac_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_23.pdf
- 970143Ec_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_23.pdf
- 970143Fc_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_23.pdf
- 970143Ic_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_23.pdf
- 970143Pc_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_23.pdf
- 970143Yc_Guia_rap_Usuario_Monitor_VEO_V05_25.pdf
- 970159c_Monitor_VEO_duox_NEW_V05_25.pdf
- 970160b_Guia_rap_monitor_VEO_duox_NEW_V05_25.pdf

Acessórios



F03443

BRAÇO VEO C/ BOBINA INDUTIVA



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F09410

SUPORTE DE MESA MONITOR VEO



F03389

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE

Vídeo de treinamento

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>